

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 200 LÚMENES 2 FAROS - 24530

La luminaria 200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.



### INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	200 (2 faros) / 100 (1 faro) lúmenes
Cantidad de LEDs	10 LEDs (5 em cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	Sí
Batería	Litio 3,7 V 1200 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fluente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/60h Hz)
Consumo de energía	1 W
Potencia de los LEDs	2 W
Autonomía	3 horas (2 faros) / 6 horas (1 faro)
Temperatura de operación	0 hasta 50°C
Ámbito de alcance	50 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000 K – 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP 20
Peso	260 g
Dimensiones	137 x 50 x 152 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	No
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN (61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)  Opcional: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)