



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 600 LÚMENES 2 FAROS

La luminaria 600 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Flujo luminoso máximo	600 lúmenes
Cantidad de LEDs	32 LEDs (16 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	Sí
Batería	Plomo ácido 4 V 2400 mAh
Vida útil de la batería	200 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/60 Hz)
Consumo de energía	2 W
Potencia de los LEDS	6,4 W
Autonomía	2 a 4 horas
Temperatura de operación	0-50°C
Ámbito de alcance	150 m ²
Temperatura de color del LED	6000 K – 7000 K (blanco frío)
Grado de protección	IP 20 IK07
Peso	670 g
Dimensiones	195x52x178,5 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)

